

## **ELEKTROINSTALLATION**

Zählerschrank einschl. Sicherungen im Kellergeschoss. Verlegung der Leitungen im Keller teilweise als sichtbare Installation, in den Wohnräumen direkt als Kabel in die Wand eingeschlitzt.

Die Verlegung erfolgt mit in den Decken eingelegtem Kabel oder als Verlegung auf der Rohdecke.

Schalter und Steckdosen in weiß in der Preisklasse des JUNG AS 500.

Die Elektro - Ausstattung entspricht exakt den nachfolgend Raumweise beschriebenen Installationen

und kann von Richtlinien, Normen und Empfehlungen abweichen.

Die Elektro - Ausstattung kann abweichend sein von den Installationszonen nach DIN 18015.

Die Elektrodosen und Auslässe werden senkrecht von unten angefahren.

Rauchmelder als nicht vernetzte, Einzelbatterie betriebene Rauchmelder. Stückzahl nach Vorschrift.

Die Sprechanlage wird als Objekt - Sprechanlage mit einer Innensprechstelle und Türöffner im Flur OG und Gegensprechstelle an der Haustür im WDVS integriert.

### **Antennenanlage:**

Leerrohrsystem für Satellitenfernsehen mit Verkabelung und Anschluss im Wohnzimmer. Der Mast, der Receiver und sonstige Zubehörteile gehören nicht zum Leistungsumfang. Die Anschluss- und Nutzungsgebühren gehören nicht zum Lieferumfang.

### **Keller**

- 2 Deckenauslässe mit Ausschalter im Keller
- 1 Steckdose für die Waschmaschine
- 1 Steckdose für Trockner
- 1 Steckdose unter Schalter
- 1 Schalter für Treppenhaus-Beleuchtung mit Deckenauslass im KG-Flur

### **EG Eingang**

- 1 Klingeltaster
- 1 Anschluss für Außenleuchte mit Schalter "Ein/Aus" im Windfang

### **EG Diele**

- 1 Wechselschaltung für Diele/Flur
- 1 Schaltung Treppenhaus
- 1 Anschluss Deckenauslass Diele
- 1 Steckdose

### **EG Kochen**

- 1 Anschluss für Deckenauslass mit Ausschalter
- 1 Herdanschluss
- 1 Steckdose für Dunstabzug
- 1 Anschluss Spülmaschine
- 1 Anschluss Kühlschrank
- 2 Doppelsteckdosen Arbeitsplatte

### **EG Gäste WC**

- 1 Anschluss für Deckenauslass mit Ausschalter
- 1 Steckdose unter Schalter

### **EG Essbereich**

- 1 Anschluss für Deckenauslass mit Ausschalter
- 1 Doppelsteckdose
- 1 Klingelanschluss mit Gong

## **EG Wohnen**

- 1 Anschluss für Deckenauslass mit Ausschalter
- 1 Antennenanschluss für Fernsehen
- 1 Doppelsteckdose Fernsehen/Radio
- 2 Doppelsteckdose
- 1 Leerrohr für Telefonanschluss mit Kabel

## **EG Terrasse**

- 1 Außensteckdose mit Ausschalter innen
- 1 Wandauslass mit Ausschalter innen
- OG Flur
- 1 Anschluss für Deckenauslass Flur
- 2 Taster für die Treppenhausbeleuchtung jeweils am Treppenauf- und -abgang

## **OG Kind**

- 2 Anschlüsse für Deckenauslass mit Wechselschalter, getrennt schaltbar
- 4 Steckdosen
- 2 Schutzrohr für bauseitigen Anschluss von Telefon/Fernsehen

## **OG Schlafen**

- 2 Anschlüsse für Deckenauslass mit Ausschalter, getrennt schaltbar
- 1 Wechselschalter über Bett für Deckenauslass
- 2 Steckdosen
- 2 Doppelsteckdosen
- 1 Schutzrohr für bauseitigen Anschluss von Telefon/Fernsehen.

## **OG Bad**

- 1 Anschluss für Deckenauslass mit Ausschalter
- 1 Anschluss für Wandleuchte mit Ausschalter beim Waschtisch
- 1 Doppelsteckdose beim Waschtisch

## **DG Flur**

- 1 Anschluss für Deckenauslass Flur
- 1 Taster für die Treppenhausbeleuchtung am Treppenabgang

## **DG ein Studio**

- 2 Anschlüsse für Deckenauslass mit Wechselschalter, getrennt schaltbar
- 4 Steckdosen
- 1 Schutzrohr für bauherrenseitigen Anschluss für Telefon und Fernsehen
- 1 Ausschalter für Treppenhaus
- 1 Anschluss für Wandauslass im Treppenhaus

## **DG Technikraum**

- 1 Anschluss für Deckenauslass mit Ausschalter
- 1 Steckdose